

コンセントを使いながら
USB充電ができる

USB

充電ポート付き
電源タップ

コンセント差し込み口 × **3**

USB充電ポート × **2**



使用例


AC差し込み口①

AC差し込み口②

AC差し込み口③

USBポート①

USBポート②



※合計出力最大1400Wまで
※USBポートは合計3.4Aまで出力可能です。

スマホ&タブレットを同時充電!!

スマホなら**2台**同時充電できる

※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。

小型&軽量
使いやすいサイズ

携帯性に優れた
モバイルタップ

雷ガード付

動作中は赤く点灯します。
雷サージ軽減部品内蔵。
落雷時に接続している機器のダメージを軽減します。

AUTO POWER SYSTEM 搭載
(オートパワーシステム)

USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
(使用するケーブルや機器によっては充電できない場合があります)

配線しやすい
180°回転プラグ

※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。

1400W以下でお使いください。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。



品名: USBスマートタップ3.4A
雷ガード

品番: TPP500-GR
J A N : 4936960-115170

1 Pack 台紙(紙)/プリスター(PET)
商品パッケージ W93×H170×D34mm(105g)

ポール 20入
Unit W153×H180×D368mm(2.5kg)

ケース 80入(20入×4BOX)
Carton W327×H383×D383mm(11.0kg)

■ 製品仕様

本体サイズ	W40×H90×D30.5mm(プラグ収納時)
重量	約85g
定格入力	AC100V(50/60Hz) 0.4A(最大)
USBポート	定格出力:DC5V/3.4A(合計) USBコネクタ:Aタイプ/ポート数:2ポート
コンセント差し込み口	差し込み口:合計1400Wまで 差し込み口数:3口
材質	ABS/PC
雷サージ	最大サージ電圧:6000V 制限電圧:400V ※本製品は雷撃雷等を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。

●タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3~4年毎のお取り換えをお勧めします。)

●次の電気製品は消費電力が大きいため壁のコンセントに直接接続してください。オイルヒーター・電気ストーブ・エアコン・ホットプレートなど消費電力が1000Wを超えるような電気製品。

●本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

●デザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

室内専用 国内専用

MADE IN CHINA

■商品に関するお問い合わせ
株式会社トップランド 営業本部

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
TEL:0547-35-6776 FAX:0547-35-6889

トップランド 検索

www.topland.co.jp